

KBK-900

CurveLink

Teclado Curvo Inalámbrico Trimodo

Compatible con Bluetooth® y 2,4GHz, con cable USB-C® y batería recargable



1.ESC	Cerrar / Cancelar / Salir. Mantenla presionada 5 segundos para restablecer la configuración del teclado.
2.Indicadores LED	De izquierda a derecha, cuando están encendidos, indican: • Modo inalámbrico activo/ Batería baja • Bloqueo de mayúsculas (A) activo • Bloqueo numérico (I) activo
3.Brillo –	Disminuye el brillo de la pantalla (si es compatible con el sistema).
4.Brillo +	Aumenta el brillo de la pantalla (si es compatible con el sistema).
5.Cambiar ventana	Muestra todas las ventanas abiertas y escritorios virtuales para facilitar el cambio rápido entre aplicaciones o áreas de trabajo. En Windows® equivale a Windows + Tab; en Mac® activa Mission Control.
6.Internet	Abre directamente tu navegador web predeterminado para que accedas a Internet con un solo toque.
7.Mi PC	Abre directamente el Explorador de archivos predeterminado en la vista "Mi PC" o “Este equipo” para acceder rápidamente a tus carpetas, unidades y dispositivos.
8.Captura de pantalla	Toma una imagen instantánea de lo que aparece en tu pantalla para guardarla o compartirla al momento.
9.Pista anterior	Retrocede a la pista o archivo de audio/video anterior en el reproductor multimedia.
10.Reproducir/Pausar	Inicia o detiene la reproducción de audio o video.
11.Pista siguiente	Avanza a la pista o archivo de audio/video siguiente en el reproductor multimedia.
12.Silencio	Enmudece el volumen principal del dispositivo. Al pulsar nuevamente, restituye el audio.
13.Volumen –	Disminuye el volumen principal del dispositivo.
14.Volumen +	Aumenta el volumen principal del dispositivo.
15.Emojis	Accede rápidamente al teclado de emojis (en iOS® también permite cambiar el idioma de entrada).
16.Teclas de selección del perfil de conexión inalámbrica	Permiten alternar entre los perfiles de conexión disponibles (Bluetooth® multipunto o 2.4GHz) mediante combinaciones con la tecla Fn. Ver sección “Conexión Trimodo” debajo.
17.Teclas de selección del sistema operativo	Ajusta el teclado para que funcione de manera óptima en tu dispositivo. • Fn + Q para Android™ • Fn + W para Windows® • Fn + E para macOS® e iOS® Con esta combinación, el teclado adapta automáticamente la distribución y los atajos a cada sistema, garantizando compatibilidad y una experiencia fluida sin configuraciones adicionales.

18.Puerto USB-C®	Permite la conexión por cable para usar el teclado en modo alámbrico (Ver sección “Conexión Trimodo” debajo) y recargar la batería de forma rápida y eficiente.
19. Interruptor de encendido/apagado y selector de modo de conexión	Permite controlar el estado del teclado y elegir el tipo de conexión. • Muévelo a OFF para apagar el teclado cuando no esté en uso y ahorrar batería. • Muévelo a BT/2.4G para activar el modo inalámbrico (Bluetooth® multipunto / 2.4GHz) • Muévelo a CABLE para habilitar el modo cableado mediante USB-C®.
20.Compartimento para nano receptor USB de 2.4GHz	Espacio de almacenamiento integrado para guardar el receptor inalámbrico cuando no lo estés usando y evitar que se pierda.

Conexión Trimodo

Modo Cableado:

1. Mueve el interruptor a la posición “CABLE”.
2. Conecta el teclado a tu dispositivo mediante el cable USB-C®.
3. El teclado estará listo para usarse de inmediato.

Modo Inalámbrico compatible con Bluetooth® (BT):

1. Mueve el interruptor a la posición “2.4G/BT”.
2. Presiona simultáneamente las teclas Fn + BT1 / BT2 / BT3, según el perfil en el que desees emparejar el teclado.
3. En tu dispositivo, selecciona el teclado en la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles y completa el emparejamiento.

Modo Inalámbrico de 2,4GHz:

1. Mueve el interruptor a la posición “2.4G/BT”.
2. Presiona simultáneamente las teclas Fn + 2.4G.
3. Inserta el nano receptor USB en un puerto compatible de tu dispositivo. La conexión se establecerá automáticamente (plug and play).

Cambio entre dispositivos

Cuando el interruptor está en la posición “2.4G/BT”, puedes alternar entre hasta cuatro dispositivos conectados simultáneamente por vía inalámbrica con solo pulsar dos teclas:

- Fn + BT1 / BT2 / BT3 hasta tres dispositivos vía Bluetooth®.
- Fn + 2.4G un dispositivo vía nano receptor USB de 2.4GHz

Notas:

- El teclado se reconectará automáticamente a los dispositivos previamente emparejados vía Bluetooth®, sin necesidad de repetir el proceso.
- Cada perfil Bluetooth® (BT1, BT2, BT3) puede vincularse con un solo dispositivo a la vez. Si emparejas un nuevo dispositivo en un perfil ya ocupado, la vinculación anterior se sobrescribirá.
- Antes de iniciar un nuevo emparejamiento, asegúrate de que el dispositivo previamente vinculado no esté conectado activamente al teclado. El nuevo dispositivo debe estar encendido, con Bluetooth® habilitado y dentro del rango inalámbrico (aprox. 10 m).

Especificaciones

Tipo: Teclado trimodo curvo de tamaño completo con 104 teclas y batería recargable

Interfaz: USB-C®

Número total de teclas: 112

Teclas multimedia: 12

Indicadores LED: 3 (Conexión inalámbrica / Estado de batería; Bloq Mayús; Bloq Num)

Distribución del teclado: Español Latinoamérica

Tecnología inalámbrica (RF): 2.4GHz /Inalámbrica compatible con Bluetooth® v5.0

Alcance inalámbrico: Hasta 10 m

Tipo de batería: Batería recargable de litio de 300 mAh

Interruptor incluido: Interruptor de encendido/apagado y selector de modo de conexión

Compatibilidad con sistemas operativos: Windows®, macOS®, iOS® y Android™

Dimensiones: 42 12.7 2 cm

Peso: 680 g

Cable de carga: Cable trenzado USB-C® de 1.8 m

Contenido del empaque: Teclado, cable USB-C®, nano receptor USB

Garantía: 1 año



klipxtreme.com

Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Mac® y macOS® con marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. Android™ es una marca comercial de Google LLC. Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan únicamente con fines de identificación. Este producto no está afiliado, fabricado, avalado ni patrocinado por ninguna de las marcas o titulares de marcas comerciales.